

Configuration de chaque groupe

GROUPE A			GROUPE B				
VALEUR MAXI	VALEUR DEFAULT	CV's		VALEUR DEFAULT	VALEUR MAXI		
0 à 63	2	1	adresse courte	35	2	0 à 63	1 = adresses 1,2,3,4 : 2 = adresses 5,6,7,8
0 à 7	0	9	adresse longue	36	0	0 à 7	Z 21 ROCO 1 = adresses 5,6,7,8 : 2 = adresses 9,10,11,12
0 à 255	0	3	duree d'implusion sortie 1-2	59	0	0 à 255	il y a un decalage de 4 adresses avec la Z21
0 à 255	0	4	duree d'implusion sortie 3-4	60	0	0 à 255	1 57 programmation par les CV's 58 1
0 à 255	0	5	duree d'implusion sortie 5-6	61	0	0 à 255	2 57 programmation pour impulsion aiguille 58 2
0 à 255	0	6	duree d'implusion sortie 7-8	62	0	0 à 255	3 57 programmation ON / OFF en restant appuyé sur la touche 58 3
1 à 8	2	57	preprogrammation	58	2	1 à 8	4 57 programmation ON / OFF 58 4
0 à 15	15	56	diminution intensite	56	15	0 à 15	5 57 programmation chenillard multiple 58 5
0 à 15	7	53	extinction progressive	53	7	0 à 15	6 57 programmation ON / OFF en fondue 58 6
0 à 15	15	5	durée avant allumage	55	15	0 à 15	7 57 programmation signaux 4 aspects 58 7
0 à 255	1	64	frequence clignotement (stroboscope)	64	1	0 à 255	8 57 programmation signaux 4 aspects 58 8
0 à 255	64	63	vitesse de defilement	63	64	0 à 255	
0 à 255	1	128	effet sortie 1	136	1	0 à 255	0 on / off
0 à 255	1	129	effet sortie 2	137	1	0 à 255	1 impulsion mettre une durée d'impulsion sur la sortie choisie
0 à 255	1	130	effet sortie 3	138	1	0 à 255	2 stroboscope
0 à 255	1	131	effet sortie 4	139	1	0 à 255	4 clignotement phase A
0 à 255	1	132	effet sortie 5	140	1	0 à 255	8 clignotement phase B
0 à 255	1	133	effet sortie 6	141	1	0 à 255	32 exctinction progressive en mode fonctionnement
0 à 255	1	134	effet sortie 7	142	1	0 à 255	64 allumage progressif rn mode fonctionnement
0 à 255	1	135	effet sortie 8	143	1	0 à 255	128 luminosité total
			divers				
		7	version soft	7			
		157	constructeur	157			
192 à 231	192	17	adresse POM	18	0	192 à 231	pour la remise a zero mettre 8 dans la CV's 8
0 à 2	2	28	adresse rail com	28	2	0 à 2	permet la programmtion direct sur le reseau
0 à 40	8	29	configuration	29	8	0 à 40	